

# Sennheiser

# EW 112P G4

# B-Band

Ensemble audio HF mobile micro cravate



**Prix de location :**  
**20€/jour seul**

**Forfaits :**  
- Inclus x3 dans « Kit 3 HF » à **70€/jour**  
- Inclus dans « Kit Tournage Mixpre 10 II » à **500€/5 jours**

#### Caractéristiques principales :

Composé d'un émetteur de poche SK 100 G4, d'un récepteur de poche EK 100 G4 et d'un micro cravate ME 2 (condensateur, omnidirectionnel)

Bande passante de 42 MHz

20 banques de canal avec un maximum de 12 préséglages

Jusqu'à 20 canaux compatibles

Réponse en fréquence audio: 25 - 18 000 Hz

Interface de transmission de données et de fréquence infrarouge

Émetteur de poche et récepteur de poche avec contacts de charge pour batterie rechargeable BA 2015 (NiMH)

Tonalité pilote

Fonction Autotune pour trouver les fréquences libres

Gain audio de 60 dB

Indicateur de batterie à 4 chiffres sur émetteur et récepteur

Compteur HDX

Gamme de fréquences bande B: 626 - 668 MHz

Écran LCD avec affichage du niveau et du canal NF

Puissance de transmission de 30 mW

Livré avec câble CL100, câble CL 1 et adaptateur sabot CA 2

# FICHE TECHNIQUE

<b>Conditionnement (UVC)</b>	1 Pièce(s)
<b>Couleur du microphone</b>	Noir
<b>Fréquence</b>	Bande B : 626 MHz – 668 MHz
<b>Canaux lavalier</b>	1
<b>Directivité</b>	Omnidirectionnelle
<b>Emetteur à main</b>	0
<b>Emetteur de poche</b>	1
<b>Largeur du récepteur en mm</b>	64 mm
<b>Hauteur du récepteur en mm</b>	24mm
<b>Profondeur du récepteur en mm</b>	82 mm
<b>Poids du récepteur en kg</b>	0,1 kg
<b>Adaptateur sabot</b>	Oui
<b>Fréquences sélectionnables</b>	235
<b>Affichage de fréquence</b>	1
<b>Recherche de fréquence</b>	1
<b>Sortie</b>	Mini Jack stéréo 3,5 mm
<b>Kit de montage en rack</b>	Non
<b>Convertisseur d'antenne</b>	Non
<b>Type de capsule</b>	Condensateur
<b>Type de récepteur</b>	Mobile
<b>Technologie de transmission</b>	Analogique
<b>Canaux audio</b>	1
<b>Modèle de microphone</b>	141943
<b>Antenne amovible</b>	Non
<b>Emetteur enfichable</b>	0
<b>Transmetteur de puissance</b>	2 x AA
<b>Multicanal</b>	Non
<b>Type de microphone</b>	Lavalier omnidirectionnel
<b>Connexion de l'émetteur</b>	Mini Jack TRS 3,5 mm
<b>Puissance d'émission en mW</b>	30 mW
<b>Largeur de bande de communication en MHz</b>	42 MHz
<b>Alimentation du récepteur</b>	2 x AA
<b>Indicateur du statut de la batterie</b>	1
<b>Système de charge</b>	Optionnel
<b>N° de kit de montage en rack</b>	Non
<b>Splitter</b>	Non